

- 34 -

Rozdzielnica R_K'(kuchnia)

Nazwa	Pi [kW]	kj	P _{Sz} [kW]
- gn. siłowe 16A	12,0	0,8	9,6
- gn. siłowe 32A	25,0	1	25,0
- gn. 230V	2,5	0,8	2,0
- wentylacja	0,5	1	0,5
	40,0		37,1

Rozdzielnica R (zaplecze kuchni)

Nazwa	Pi [kW]	kj	P _{Sz} [kW]
- gn. siłowe	3,0	1	3,0
- urz. technolog.	1,0	1	1,0
- gn. 230V	1,2	1	1,2
- oświetlenie	0,8	1	0,8
	6,0		6,0

Budynek A – piętro I

Tablica T1/1 – piętro I

Nazwa	Pi [kW]	kj	P _{Sz} [kW]
- oświetlenie	3,18	1	3,18
- gniazda 230V	5,40	0,6	3,24
Rez.	0,5	-	-
	9,08		6,42

Tablica T2/1 - piętro I

Nazwa	Pi [kW]	kj	P _{Sz} [kW]
- oświetlenie	1,72	1	1,72
- gniazda 230V	4,80	0,6	2,88
Rez.	0,5	-	-
	7,02		4,60

Tablica T3/1 - piętro I

Nazwa	Pi [kW]	kj	P _{Sz} [kW]
- oświetlenie	2,87	1	2,87
- gniazda 230V	4,40	0,6	2,64
Rez.	0,5	-	-
	7,77		5,51

Budynek A - piętro II

Tablica T1/2 - piętro II

Nazwa	Pi [kW]	kj	P _{Sz} [kW]
- oświetlenie	2,45	1	2,45
- gniazda 230V	3,60	0,6	2,16
- R _{GPD}	6,00	1	6,00
- R _{Gs} (stomatolog)	5,00	1	5,00
	16,05		15,61

tech. Halina Boruszewska
upr. bud. Nr 10775
do proj. w zesp. instal. -07 -
sieci i instalacji elektrycznych